

CEEtyp Stecker/Kupplungen mit Schraubanschluss



1. Kabel ca. 50 mm abmanteln und ca. 10 mm abisolieren, dann durch das Griffhinterteil einführen.



2. Die einzelnen Leiter entsprechend der Abdeckplattenkennzeichnung mittels Schraubendreher PZ1 anschließen.



3. Das Hinterteil am Gewinde des Vorderteils ansetzen und ...



4. ... bis zur automatischen Verrastung zudrehen.



5. Zum Schluss die Kabelverschraubung fest andrehen (Drehmoment min. 4 Nm) – fertig!



6. Zur Demontage zuerst die Kabelverschraubung (a) aufdrehen. Danach Schlitzschraubendreher, Klingenbreite 3,0 mm, tief in den Öffnungsschlitz des Griffhinterteiles eindrücken. Durch Rechtsdrehen des Schraubendrehers wird die Verrastung aufgehoben.

Anschließbare Leitungen:

16 A: 1 – 4,0 mm²

32 A: 2,5 – 6 mm²

Leitungsaußendurchmesser:

16 A: 7,5 – 18,5 mm (oberhalb EN 60309)

32 A: 10 – 22,5 mm (oberhalb EN 60309)

Aktueller Stand (Update): www.walther-werke.de



Walther-Werke - Ferdinand Walther GmbH
Postfach 11 80 - 67298 Eisenberg/Pfalz
Telefon +49 (0) 63 51 / 475-0
Fax +49 (0) 63 51 / 475-227
Internet: www.walther-werke.de
E-Mail: mail@walther-werke.de

